

โปรแกรมหมายเลขภายใน ตั้งค่าฟังก์ชันการใช้งาน

สร้างหมายเลขภายใน

Menu: Users> Create

```
Create: Users
Node Number (reserved) : 1
Directory Number : 333
Directory name : Smart
Directory First Name : -----
UTF-8 Directory Name : -----
UTF-8 Directory First Name : -----
Shelf Address : 0
Board Address : 1
Equipment Address : 31
Set Type + ANALOG
Entity Number : 1
Set Function + Default
Profile Name : -----
Key Profile + None
Identifier of Domain : 0
Language Id. : 1
Secret Code : ****
Confirm : ****
```

กำหนดหมายเลขภายใน

กำหนดชื่อ

กรณี Set Type เป็น Analog ต้องกำหนดวงจรให้สมบูรณ์

เลือกรุ่นของเครื่องโทรศัพท์ Analog, IPTouch 4018 IPTouch 4068

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยการพิมพ์ทับทั้งสองบรรทัด Default คือ "0000"

สร้างหมายเลขภายใน(ต่อ)

```
Create: Users
Associated Set No. : -----
Cost Center Id : 255
Cost Center Name : -----
Charging Category + Justified
Public Network Category : 1 ← กำหนดระดับการโทรออก
External Forwarding Category : 255
Tel.Facility Category Id : 0
Connection Category Id : 0
Hunting Group Dir No. : -----
Pick up Group Name : adm ← ชื่อกลุ่มตัดรับสาย
Reserved Time Slot + False
Voice Mail Dir.No. : -----
Paging Trunk Group : 255
Paging Beeper : ----
Tele-Marketing Agent + False

ISDN Subscr.
External + True
```

ลบหมายเลขภายใน

เมนู: Users> Delete

Directory Number: ใส่หมายเลขภายในที่ต้องการลบ

```
| Delete: Users|
|              |
|      Node Number (reserved) : 1      |
|              Directory Number : -----|
|              |
|=====|
```

```
|=====|
| Press CANCEL to remove this window |
| Command succeeded                    |
|              |
|=====|
```

แก้ไขข้อมูลของหมายเลขภายใน

Menu: Users> Consult/Modify

ต้องการดูหมายเลขภายในทั้งหมด

เลื่อน Cursor ไปที่ [All instances] นั้นกด Enter ตามด้วย CTRL+V หรือ F1

```
| Consult/Modify: Users |
|
|   << All instances >>
|   [ Set filters ]
|   [ Select attributes ]
|
| Node Number (reserved) : 1
| Directory Number : -----
|
|
```

ต้องการดูหมายเลขที่ต้องการ

เลื่อน Cursor ไปที่ Directory Number และกำหนดหมายเลขตามด้วย CTRL+V หรือ F1

```
| Consult/Modify: Users |
|
|   [ All instances ]
|   [ Set filters ]
|   [ Select attributes ]
|
| Node Number (reserved) : 1
| Directory Number : -----
|
|
```

กำหนด MAC Address ให้กับ IP Phone

การ Register IP เข้าระบบทำได้สองวิธีคือกำหนด MAC Address และหมายเลขที่เครื่อง+รหัสผ่าน

Menu: Users> Go down hierarchy> Tsc Ip User> Consult/Modify

```
Consult/Modify: Tsc Ip User
[ All instances ]
[ Set filters ]
[ Select attributes ]
Node Number (reserved) : 1
Directory Number : -----
Directory Number : -----
```

หมายเลข IP Phone

```
Consult/Modify: Tsc Ip User
Node Number (reserved) : 1
Directory Number : 1000
Directory Number : 1000
Set Type + IPTouch 4068
Voice Coding Algorithm + Default
Terminal Ethernet Address : -----
IP Address : Unused
IP Domain Number : 0
Use of volume in system + YES
Reset For Update Authorized + NO
IP-Softphone Emulation + YES
```

กำหนด MAC Address ที่ช่อง Ethernet Address
00:80:9f:xx:xx:xx

ตั้งค่าโปรแกรมปุ่มสำหรับนาย-เลขา

ลำดับขั้น

1. สร้าง Multi-Line ที่ Key 1 และ Key 2 ทั้งเครื่องนายและเลขา
2. เครื่องนาย ให้สร้าง Key 3 “Secretary Call” กำหนดหมายเลขโทรศัพท์เลขา และกำหนด Key 3 (เครื่องเลขาที่ Key 3 จะถูกสร้างขึ้นตาม เป็น Key “Executive Call” ใช้โทรหาเครื่องนาย)
3. เครื่องนาย ให้สร้าง Key 4 “Screening” และ “Filtering Table No.” กำหนดค่า 1
4. เครื่องนาย ให้สร้าง Key 5 “Forwarding On Ringing” และ “Directory Number” กำหนดเบอร์เลขา
5. เครื่องเลขา ให้สร้าง Key 4 “Absent Secretary”
6. สร้าง Filtering Table ตารางหมายเลข 1

ตั้งค่าโปรแกรมปุ่มสำหรับนาย-เลขา

Menu: Users> Go down hierarchy> Progr.Keys> Consult/Modify

กำหนดเลขหมาย

เลื่อน Cursor ไปที่ [All instances]: กำหนดหมายเลขตามด้วย CTRL+V หรือ F1

```
Consult/Modify: Progr.Keys=====
|
|      [      All instances      ]
|      [      Set filters       ]
|      [      Select attributes  ]
|
|      Node Number (reserved) : 1
|      Directory Number : -----
|      Key No. : 1
|=====
```

1. สร้าง Multi-Line ที่ Key 1 และ Key 2 ทั้งเครื่องนายและเลขา

```
Consult/Modify: Progr.Keys=====
|
|      Node Number (reserved) : 1
|      Directory Number : 2000
|      Key No. : 1
|
|      Function + Multi-line
|      Mnemo(Pocket,Mobile,4040,8&9) : -----
|      UTF-8 Mnemo (8&9 Series) : -----
|      Directory Number : 2000
|      Repert/Prog (8&9) Key Number : 0
|=====
```

เลือก Multi-line

หมายเลขเครื่องท่าน

ตั้งค่าโปรแกรมปุ่มสำหรับนาย-เลขา

2. เครื่องนาย ให้สร้าง Key 3 “Secretary Call” กำหนดหมายเลขโทรศัพท์เลขา และกำหนด Key 3

```
Consult/Modify: Progr.Keys#####
Node Number (reserved) : 1
Directory Number : 1000
Key No. : 3
Function + Secretary Call
Mnemo(Pocket,Mobile,4040,8&9) : -----
UTF-8 Mnemo (8&9 Series) : -----
Directory Number : 2000
Key Number : 3
4040 8&9 Series - Mnemonic 2 : -----
UTF-8 Mnemo 2 (8&9 Series) : -----
#####
```

หมายเลขเครื่องเลขา
ที่เครื่องเลขา Key 3

3. เครื่องนาย ให้สร้าง Key 4 “Screening” และ “Filtering Table No.” กำหนดค่า 1

```
Consult/Modify: Progr.Keys#####
Node Number (reserved) : 1
Directory Number : 1000
Key No. : 4
Function + Screening Key
Mnemo(Pocket,Mobile,4040,8&9) : -----
UTF-8 Mnemo (8&9 Series) : -----
Filtering Table No. : 1
#####
```

ตั้งค่าโปรแกรมปุ่มสำหรับนาย-เลขา

4. เครื่องนาย ให้สร้าง Key 5 “Forwarding On Ringing” และ “Directory Number” กำหนดเบอร์เลขา

```
Consult/Modify: Progr.Keys#####
Node Number (reserved) : 1
Directory Number : 1000
Key No. : 5
Function + Forwarding On Ringing
Mnemo(Pocket,Mobile,4040,8&9) : -----
UTF-8 Mnemo (8&9 Series) : -----
Directory Number : 2000
```

หมายเลขเครื่องเลขา

5. เครื่องเลขา ให้สร้าง Key 4 “Absent Secretary”


```
Consult/Modify: Progr.Keys#####
Node Number (reserved) : 1
Directory Number : 2000
Key No. : 4
Function + Absent Secretary
Mnemo(Pocket,Mobile,4040,8&9) : -----
UTF-8 Mnemo (8&9 Series) : -----
```

ตั้งค่าโปรแกรมปุ่มสำหรับนาย-เลขา

6. สร้าง Filtering Table ตารางหมายเลข 1

Menu: Specific Telephone Services> Go down hierarchy> Filtering Table> Create

```
| Consult/Modify: Progr.Keys|
| Node Number (reserved) : 1|
| Instance (reserved) : 1|
| Table Id : 1|
| Filtering key Type|
| [ Add ] [ Remove ] [ Next ] [Previous]|
| Filtering key Type|
| Filter Type + All Directory Numbers|
| Content : -----|
|-----|
| Filter Type|
| -> All Directory Numbers|
| All Trunk Groups|
| One Directory No.|
| One Trunk Group|
| One Abbreviated No.|
| One Attendant No.|
| T2 Key|
| Repert/Prog|
|-----|
```



ตั้งค่าโปรแกรมปุ่มทั่วไป

Function

Programmed

การใช้งาน

บันทึกเลขหมายความต้องการ หรือเป็นเลข Prefix ได้

```
| Consult/Modify: Progr.Keys|
|                               |
|      Node Number (reserved) : 1      |
|      Directory Number : 1000          |
|      Key No. : 6                      |
|                               |
|      Function + Programmed          |
| Mnemo(Pocket,Mobile,4040,8&9) : -----|
|      UTF-8 Mnemo (8&9 Series) : Helpdesk SCP |
|      Content : 9029363348            |
|      Locked + NO                     |
|                               |
|=====|
```